

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери»

Иерей Константин Глухарев  
Приказ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА**  
**ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ**  
**УСТАНОВОК (СИСТЕМ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА**  
**ИПБ-2-2024**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ**

1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действия при получении сигналов о пожаре дежурного персонала ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ»(далее – Организация) и действие в случае неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала Организации.

**II. ТРЕБОВАНИЯ**  
**К ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ**

2.1. К дежурному персоналу в Организации относятся сторож, вахтер, дежурный администратор.

2.2. Дежурный персонал должен знать:

- Инструкцию для дежурного персонала;
- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

### **III. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

3.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон (захищаемых помещений);

3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.).

#### ***3.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):***

3.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» ([«010»](#), [«101»](#), [«112»](#) с мобильного), указав адрес объекта: ул. Дружбы Народов, 12, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

3.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- руководитель Организации – 8-922-769-03-37;
- заместитель руководителя по АХЧ – 8-929-248-69-24;
- ответственный за пожарную безопасность – 8-929-248-69-24.

3.4.3. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины ([при наличии ДПД](#)).

3.4.4. Действовать по инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

#### ***3.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):***

3.5.1. Осуществить сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

3.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

3.5.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам 40-77-22, 41-40-44.

3.5.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

3.5.5. Если был нажат извещатель пожарный ручной –звести его в исходное положение.

3.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя – осуществить его отключение для возможности взятия остальных извещателей в данном луче.

3.5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

#### **IV. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ»**

4.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

4.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам 40-77-22, 41-40-44.

4.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения и/или произвести сброс сигнала.

4.4. В случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений Организации.

4.5. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

#### **V. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО**

5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключений.

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация.

5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей – сообщить одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам 40-77-22, 41-40-44.

5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

*Ответственный за пожарную безопасность*

---



---

*С инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» ознакомлены:*

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_